

## 数显氢气泄漏探测器 HSCY-H2



HSCY 型数显氢气泄漏探测器，是一款可以实现现场检测显示的气体浓度检测仪器，采用进口电化学传感器，防爆防尘，该气体探测器可连续工作，使用寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，与我公司的防爆型声光报警灯配套使用，效果更好。

### 产品特性

- 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠
- 防爆设计，快速，可信，稳定
- 12-30V 直流电源供电
- 现场浓度显示，声光报警

### 技术参数

量 程：0-1000ppm

精 度：<math>\pm 5\%</math>(F. S)

最小读数：1ppm

响应时间：≤25 秒

传感器寿命：24 个月

传感器类型：电化学

电 源：12-30V 直流电源供电

输出信号：4-20mA 模拟信号输出；继电器输出(选配)

传输距离：≤1000 米

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd II CT6

防护等级：IP65

工作温度：-20~50℃

工作湿度：≤90%RH

尺寸/重量：183×143×107mm /≤1.8kg

品牌/型号：弈扬/HSCY-H2

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：[www.ccy17.com](http://www.ccy17.com) 邮箱：[ccy17@163.com](mailto:ccy17@163.com)

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室